

Der neue elektronische Stromzähler Viertelstundenmaximumzählung



1 Anzeigetaste

durch Drücken der Taste springt das Display auf den nächsten Anzeigebereich

2 Display

3 Leuchtdioden

blinken entsprechend dem Energieverbrauch (vergleichbar mit der Läuferscheibe des mechanischen Stromzählers)

4 Schalteinrichtung

dient zum Einschalten der Kundenanlage und zur Anzeige des Betriebszustands

- **Nicht beleuchtet:**

Kundenanlage ist eingeschaltet

- **Dauerlicht:**

Kundenanlage ist ausgeschaltet


- **Blinklicht:**

Kundenanlage ist zum Einschalten freigegeben, Schalteinrichtung betätigen – Kundenanlage wird eingeschaltet

5 Zählnummer




Folgende Daten können Sie durch Drücken der Anzeigetaste am Display ablesen:




FF: Statusanzeige für LINZ NETZ GmbH




0.2.0: Software-Versionsnummer



1.7.0: Momentane Wirkleistung der Kundenanlage




0.1.0: Anzahl der Rückstellungen (Kumulierungen)




1.6.0: Wirkleistung +, Maximum seit der letzten Rückstellung




0.1.2.0: Datum der letzten Rückstellung




1.6.0.0: 1. Vorwert, Maximum Wirkleistung +




1.6.0.1: 2. bis 12. Vorwert, Maximum Wirkleistung +, Kennziffer von 1.6.0.1 bis 1.6.0.9, 1.6.0.A und 1.6.0.B




1.8.0: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage




1.8.1: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage von 1. 10. bis 31. 3. in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr




1.8.2: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage von 1. 10. bis 31. 3. in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr



1.8.3: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage von 1. 4. bis 30. 9. in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr



1.8.4: Zählerstand Wirkenergie der Kundenanlage von 1. 4. bis 30. 9. in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr



3.8.0: Zählerstand Blindenergie der Kundenanlage



0.9.1: Aktuelle Uhrzeit



0.9.2: Aktuelles Datum



Displaykontrolle – alle Segmente werden angezeigt

Infos zum Thema Smart Meter finden Sie unter www.linznetz.at. Unser Service-Team steht Ihnen unter der Tel. 0732/3403-9050 gerne zur Verfügung.

LINZ NETZ GMBH – EIN UNTERNEHMEN DER LINZ AG

4021 Linz, Wiener Straße 125, Postfach 8200, Austria, Tel.: +43 (0)732/3403-9050, www.linznetz.at – FN 448587 m des Landesgerichtes Linz, UID-Nr.: ATU70393923
Allgemeine Sparkasse OÖ, IBAN: AT15 2032 0000 0000 0886, BIC: ASPKAT2L – Raiffeisenlandesbank OÖ, IBAN: AT98 3400 0000 0106 4922, BIC: RZOOAT2L
Datenschutz: www.linznetz.at/datenschutz